

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegel
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	r) Schalldruckpegel
e) Wärmetauschartyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kV	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.323	0.217	230	1.30	215			32.1	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.472	0.308	230	1.60	258			39.6	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.703	0.520	230	1.80	376			50.9	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.431	1.581	230	2.80	529			47.9	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.020	0.604	230	2.00	490			82.7	2.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.788	0.318	230	1.60	170			42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.219	3.205	230	2.80	711			49.2	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.273	0.752	230	1.60	303			51.3	2.4		Entfällt	Entfällt	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.650	5.932	230	3.60	886			54.5	2.4		Entfällt	Entfällt	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.596	0.847	230	1.60	344			64.8	2.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.096	1.345	230	2.00	467			72.8	2.4		Entfällt	Entfällt	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.171	2.655	230	2.50	626			74.7	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018