

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

|                     |                                                |                                               |                                                          |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| b) Modell           | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ              | g) Nennvolumenstrom                            | k) Außenennendruck                            | o1) Max. interne Leckagerate                             | r) Schalldruckpegelmission         |
| d) Antriebstyp      | h) Effektive Eingangsstromstärke               | l) Interner Lastverlust Ventilatoren          | o2) Max. externe Leckagerate                             |                                    |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint                                      | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten     | p) Energetische Leistung der Filter                      |                                    |

| b)                     | c)         | d)                | e)     | f) | g)    | h)     | i)    | j)   | k)  | l)  | m) | n)   | o1) | o2) | p)           | q)              | r)  | ERP  |
|------------------------|------------|-------------------|--------|----|-------|--------|-------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|--------------|-----------------|-----|------|
|                        |            |                   |        | %  | m³/s  | kW     | Wm³/s | m/s  | Pa  | Pa  | Pa | %    | %   | %   |              |                 | dBA |      |
| UFRX-315-0.5 G4+F6     | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.374 | 0.754  | 230   | 2.10 | 77  | 56  |    | 47.9 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-315-0.75 G4+F6    | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.454 | 0.976  | 230   | 2.22 | 120 | 63  |    | 53.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 72  | 2018 |
| UFRX-315-1 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.597 | 0.982  | 230   | 2.44 | 126 | 75  |    | 59.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-315-1.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.678 | 1.208  | 230   | 2.56 | 177 | 83  |    | 61.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-315-2 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.743 | 1.497  | 230   | 2.66 | 246 | 90  |    | 62.5 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-315-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.812 | 1.783  | 230   | 2.76 | 318 | 97  |    | 63.1 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 82  | 2018 |
| UFRX-355-0.75 G4+F6    | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.814 | 0.812  | 230   | 1.48 | 38  | 41  |    | 50.8 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 71  | 2018 |
| UFRX-355-1 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.961 | 0.789  | 230   | 1.59 | 36  | 47  |    | 59.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 73  | 2018 |
| UFRX-355-1.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.169 | 1.141  | 230   | 1.76 | 75  | 58  |    | 60.8 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 76  | 2018 |
| UFRX-355-2 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.361 | 1.580  | 230   | 1.92 | 131 | 69  |    | 62.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 78  | 2018 |
| UFRX-355-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.527 | 2.165  | 230   | 2.05 | 215 | 79  |    | 62.8 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 80  | 2018 |
| UFRX-355-4 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.739 | 3.284  | 230   | 2.23 | 390 | 93  |    | 63.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-355-5.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.935 | 4.555  | 230   | 2.39 | 611 | 106 |    | 65.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-400-1.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.353 | 0.661  | 230   | 1.91 | 4   | 19  |    | 60.4 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 78  | 2018 |
| UFRX-400-2 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.538 | 0.825  | 230   | 2.06 | 9   | 23  |    | 61.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 80  | 2018 |
| UFRX-400-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.896 | 1.284  | 230   | 2.36 | 27  | 29  |    | 62.5 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-400-4 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 3.945 | 3.956  | 230   | 3.21 | 184 | 55  |    | 63.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-400-5.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.245 | 5.048  | 230   | 3.45 | 264 | 63  |    | 64.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 88  | 2018 |
| UFRX-400-7.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.510 | 6.531  | 230   | 3.67 | 379 | 72  |    | 67.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-450-2 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.726 | 0.719  | 230   | 1.38 | 6   | 42  |    | 61.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 82  | 2018 |
| UFRX-450-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 3.173 | 1.282  | 230   | 1.61 | 43  | 56  |    | 62.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-450-4 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.057 | 3.838  | 230   | 2.06 | 287 | 92  |    | 62.6 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 87  | 2018 |
| UFRX-450-5.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.320 | 5.371  | 230   | 2.19 | 460 | 104 |    | 64.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-450-7.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.550 | 7.138  | 230   | 2.31 | 675 | 116 |    | 66.6 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-450-10 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.710 | 9.379  | 230   | 2.39 | 951 | 124 |    | 65.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 94  | 2018 |
| UFRX-500-2 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.072 | 3.253  | 230   | 2.57 | 97  | 54  |    | 63.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-500-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.387 | 4.069  | 230   | 2.73 | 139 | 61  |    | 64.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 86  | 2018 |
| UFRX-500-4 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.237 | 3.604  | 230   | 2.66 | 115 | 58  |    | 64.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 88  | 2018 |
| UFRX-500-5.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.552 | 4.421  | 230   | 2.82 | 159 | 65  |    | 66.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-500-7.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.141 | 6.386  | 230   | 3.12 | 279 | 79  |    | 68.6 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-500-10 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.660 | 8.922  | 230   | 3.38 | 450 | 93  |    | 69.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 95  | 2018 |
| UFRX-500-15 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.114 | 12.027 | 230   | 3.61 | 675 | 106 |    | 69.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 98  | 2018 |
| UFRX-500-20 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.288 | 14.030 | 230   | 3.70 | 822 | 112 |    | 69.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 99  | 2018 |

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                     | c)         | d)                | e)     | f) | g)     | h)     | i)     | j)   | k)   | l)  | m) | n)   | o1) | o2) | p)           | q)              | r)  | ERP  |
|------------------------|------------|-------------------|--------|----|--------|--------|--------|------|------|-----|----|------|-----|-----|--------------|-----------------|-----|------|
|                        |            |                   |        | %  | m³/s   | kW     | W/m³/s | m/s  | Pa   | Pa  | Pa | %    | %   | %   |              |                 | dBA |      |
| UFRX-560-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.817  | 2.108  | 230    | 1.65 | 51   | 57  |    | 63.6 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 72  | 2018 |
| UFRX-560-4 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.232  | 2.878  | 230    | 1.79 | 93   | 67  |    | 64.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 75  | 2018 |
| UFRX-560-5.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.948  | 4.954  | 230    | 2.04 | 226  | 86  |    | 66.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-560-7.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.535  | 7.668  | 230    | 2.24 | 427  | 104 |    | 68.4 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-560-10 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.780  | 9.278  | 230    | 2.32 | 554  | 112 |    | 69.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 81  | 2018 |
| UFRX-560-15 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.160  | 13.111 | 230    | 2.45 | 869  | 125 |    | 69.2 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 84  | 2018 |
| UFRX-560-20 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.376  | 17.954 | 230    | 2.53 | 1270 | 133 |    | 69.1 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 87  | 2018 |
| UFRX-560-25 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.524  | 20.226 | 230    | 2.58 | 1474 | 138 |    | 69.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-560-30 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.492  | 20.406 | 230    | 2.57 | 1482 | 137 |    | 69.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-630-3 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.622  | 2.602  | 230    | 2.27 | 32   | 45  |    | 60.7 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-630-4 G4+F6 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.924  | 5.136  | 230    | 2.71 | 118  | 65  |    | 61.3 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-630-5.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.503  | 6.814  | 230    | 2.91 | 185  | 75  |    | 62.8 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-630-7.5 G4+F6 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 9.048  | 8.700  | 230    | 3.10 | 269  | 85  |    | 65.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 81  | 2018 |
| UFRX-630-10 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 9.528  | 10.978 | 230    | 3.26 | 376  | 94  |    | 66.1 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 84  | 2018 |
| UFRX-630-15 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 10.316 | 16.660 | 230    | 3.53 | 661  | 110 |    | 66.1 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 86  | 2018 |
| UFRX-630-20 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 10.589 | 20.321 | 230    | 3.63 | 850  | 116 |    | 66.0 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-630-25 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 10.655 | 19.911 | 230    | 3.65 | 835  | 117 |    | 67.1 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-630-30 G4+F6 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 10.622 | 20.114 | 230    | 3.64 | 842  | 116 |    | 66.6 | 2.3 |     | G4: G; F6: F | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-315-0.5 F6+F8     | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.451  | 0.730  | 230    | 2.21 | 51   | 43  |    | 47.9 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-315-0.75 F6+F8    | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.550  | 0.947  | 230    | 2.36 | 81   | 49  |    | 53.2 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 72  | 2018 |
| UFRX-315-1 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.695  | 0.951  | 230    | 2.58 | 84   | 59  |    | 59.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-315-1.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.794  | 1.173  | 230    | 2.74 | 121  | 66  |    | 61.2 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-315-2 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.880  | 1.460  | 230    | 2.87 | 171  | 72  |    | 62.5 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-315-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.967  | 1.746  | 230    | 3.00 | 226  | 79  |    | 63.1 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 82  | 2018 |
| UFRX-355-0.75 F6+F8    | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.849  | 0.801  | 230    | 1.50 | 30   | 35  |    | 50.8 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 71  | 2018 |
| UFRX-355-1 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.996  | 0.778  | 230    | 1.62 | 28   | 40  |    | 59.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 73  | 2018 |
| UFRX-355-1.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.217  | 1.124  | 230    | 1.80 | 60   | 50  |    | 60.8 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 76  | 2018 |
| UFRX-355-2 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.424  | 1.556  | 230    | 1.97 | 106  | 59  |    | 62.2 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 78  | 2018 |
| UFRX-355-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.609  | 2.134  | 230    | 2.12 | 176  | 69  |    | 62.8 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 80  | 2018 |
| UFRX-355-4 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.852  | 3.246  | 230    | 2.32 | 325  | 82  |    | 63.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-355-5.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 3.079  | 4.521  | 230    | 2.50 | 516  | 96  |    | 65.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-400-1.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.397  | 0.646  | 230    | 1.95 | 1    | 7   |    | 60.4 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 78  | 2018 |
| UFRX-400-2 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.593  | 0.804  | 230    | 2.11 | 3    | 9   |    | 61.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 80  | 2018 |
| UFRX-400-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.980  | 1.241  | 230    | 2.42 | 9    | 11  |    | 62.5 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-400-4 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.197  | 3.734  | 230    | 3.41 | 65   | 23  |    | 63.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-400-5.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.563  | 4.742  | 230    | 3.71 | 95   | 27  |    | 64.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 88  | 2018 |
| UFRX-400-7.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.916  | 6.107  | 230    | 4.00 | 137  | 31  |    | 67.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                     | c)         | d)                | e)     | f) | g)     | h)     | i)     | j)   | k)   | l)  | m) | n)   | o1) | o2) | p)           | q)              | r)  | ERP  |
|------------------------|------------|-------------------|--------|----|--------|--------|--------|------|------|-----|----|------|-----|-----|--------------|-----------------|-----|------|
|                        |            |                   |        | %  | m³/s   | kW     | W/m³/s | m/s  | Pa   | Pa  | Pa | Pa   | %   | %   | %            |                 | dBA |      |
| UFRX-450-2 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.760  | 0.709  | 230    | 1.40 | 4    | 35  |    | 61.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 82  | 2018 |
| UFRX-450-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 3.231  | 1.260  | 230    | 1.64 | 33   | 48  |    | 62.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-450-4 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.212  | 3.773  | 230    | 2.14 | 236  | 81  |    | 62.6 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 87  | 2018 |
| UFRX-450-5.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.522  | 5.302  | 230    | 2.29 | 385  | 94  |    | 64.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-450-7.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.800  | 7.084  | 230    | 2.44 | 573  | 106 |    | 66.6 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-450-10 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.008  | 9.374  | 230    | 2.54 | 822  | 115 |    | 67.4 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 94  | 2018 |
| UFRX-500-2 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.283  | 3.239  | 230    | 2.68 | 51   | 30  |    | 63.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-500-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.650  | 4.048  | 230    | 2.87 | 74   | 35  |    | 64.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 86  | 2018 |
| UFRX-500-4 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.471  | 3.587  | 230    | 2.78 | 60   | 33  |    | 64.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 88  | 2018 |
| UFRX-500-5.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.838  | 4.398  | 230    | 2.96 | 85   | 37  |    | 66.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-500-7.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.549  | 6.348  | 230    | 3.32 | 150  | 47  |    | 68.6 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-500-10 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.221  | 8.866  | 230    | 3.66 | 247  | 57  |    | 69.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 95  | 2018 |
| UFRX-500-15 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.855  | 11.956 | 230    | 3.99 | 378  | 67  |    | 69.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 98  | 2018 |
| UFRX-500-20 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.142  | 13.956 | 230    | 4.13 | 467  | 72  |    | 69.2 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 99  | 2018 |
| UFRX-560-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.906  | 2.093  | 230    | 1.68 | 41   | 48  |    | 63.6 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 72  | 2018 |
| UFRX-560-4 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.352  | 2.859  | 230    | 1.83 | 76   | 57  |    | 64.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 75  | 2018 |
| UFRX-560-5.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.147  | 4.938  | 230    | 2.11 | 188  | 75  |    | 66.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-560-7.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.826  | 7.694  | 230    | 2.34 | 363  | 93  |    | 68.4 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-560-10 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.119  | 9.347  | 230    | 2.44 | 476  | 101 |    | 69.2 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 81  | 2018 |
| UFRX-560-15 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.600  | 13.329 | 230    | 2.60 | 764  | 115 |    | 69.2 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 84  | 2018 |
| UFRX-560-20 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.914  | 18.435 | 230    | 2.71 | 1141 | 125 |    | 69.1 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 87  | 2018 |
| UFRX-560-25 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.104  | 20.840 | 230    | 2.78 | 1335 | 131 |    | 69.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-560-30 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.073  | 21.035 | 230    | 2.77 | 1344 | 130 |    | 69.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-630-3 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.842  | 2.539  | 230    | 2.34 | 17   | 28  |    | 60.7 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-630-4 F6+F8 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.351  | 4.995  | 230    | 2.86 | 66   | 41  |    | 61.3 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-630-5.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 9.061  | 6.631  | 230    | 3.10 | 106  | 49  |    | 62.8 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-630-7.5 F6+F8 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 9.749  | 8.486  | 230    | 3.34 | 157  | 56  |    | 65.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 81  | 2018 |
| UFRX-630-10 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 10.394 | 10.753 | 230    | 3.56 | 224  | 64  |    | 66.1 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 84  | 2018 |
| UFRX-630-15 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 11.557 | 16.550 | 230    | 3.96 | 414  | 79  |    | 66.1 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 86  | 2018 |
| UFRX-630-20 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 12.043 | 20.404 | 230    | 4.13 | 547  | 86  |    | 66.0 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-630-25 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 12.089 | 19.957 | 230    | 4.14 | 535  | 87  |    | 67.1 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-630-30 F6+F8 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 12.067 | 20.178 | 230    | 4.13 | 541  | 86  |    | 66.6 | 2.3 |     | F6: F; F8: A | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-315-0.5 F7+F9     | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.412  | 0.743  | 230    | 2.15 | 64   | 50  |    | 47.9 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-315-0.75 F7+F9    | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.502  | 0.964  | 230    | 2.29 | 101  | 56  |    | 53.2 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 72  | 2018 |
| UFRX-315-1 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.646  | 0.968  | 230    | 2.51 | 105  | 68  |    | 59.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-315-1.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.735  | 1.193  | 230    | 2.65 | 149  | 75  |    | 61.2 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-315-2 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.810  | 1.483  | 230    | 2.76 | 209  | 82  |    | 62.5 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                     | c)         | d)                | e)     | f) | g)    | h)     | i)     | j)   | k)   | l)  | m) | n)   | o1) | o2) | p)           | q)              | r)  | ERP  |
|------------------------|------------|-------------------|--------|----|-------|--------|--------|------|------|-----|----|------|-----|-----|--------------|-----------------|-----|------|
|                        |            |                   |        | %  | m³/s  | kW     | W/m³/s | m/s  | Pa   | Pa  | Pa | Pa   | %   | %   | %            |                 | dBA |      |
| UFRX-315-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.887 | 1.770  | 230    | 2.88 | 273  | 89  |    | 63.1 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 82  | 2018 |
| UFRX-355-0.75 F7+F9    | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.831 | 0.806  | 230    | 1.49 | 34   | 38  |    | 50.8 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 71  | 2018 |
| UFRX-355-1 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 1.979 | 0.784  | 230    | 1.61 | 32   | 44  |    | 59.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 73  | 2018 |
| UFRX-355-1.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.193 | 1.133  | 230    | 1.78 | 67   | 54  |    | 60.8 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 76  | 2018 |
| UFRX-355-2 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.393 | 1.569  | 230    | 1.95 | 119  | 64  |    | 62.2 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 78  | 2018 |
| UFRX-355-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.568 | 2.150  | 230    | 2.09 | 195  | 74  |    | 62.8 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 80  | 2018 |
| UFRX-355-4 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.795 | 3.267  | 230    | 2.27 | 357  | 88  |    | 63.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-355-5.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 3.007 | 4.541  | 230    | 2.45 | 564  | 101 |    | 65.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-400-1.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.376 | 0.653  | 230    | 1.93 | 3    | 13  |    | 60.4 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 78  | 2018 |
| UFRX-400-2 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.566 | 0.815  | 230    | 2.09 | 6    | 16  |    | 61.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 80  | 2018 |
| UFRX-400-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.938 | 1.263  | 230    | 2.39 | 18   | 21  |    | 62.5 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-400-4 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.073 | 3.853  | 230    | 3.31 | 123  | 40  |    | 63.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-400-5.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.406 | 4.909  | 230    | 3.58 | 178  | 46  |    | 64.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 88  | 2018 |
| UFRX-400-7.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.715 | 6.344  | 230    | 3.83 | 258  | 53  |    | 67.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-450-2 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 2.743 | 0.714  | 230    | 1.39 | 5    | 38  |    | 61.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 82  | 2018 |
| UFRX-450-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 3.202 | 1.271  | 230    | 1.62 | 38   | 52  |    | 62.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 85  | 2018 |
| UFRX-450-4 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.134 | 3.808  | 230    | 2.10 | 261  | 87  |    | 62.6 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 87  | 2018 |
| UFRX-450-5.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.421 | 5.341  | 230    | 2.24 | 423  | 99  |    | 64.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-450-7.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.674 | 7.118  | 230    | 2.37 | 625  | 111 |    | 66.6 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-450-10 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.857 | 9.387  | 230    | 2.46 | 889  | 120 |    | 67.4 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 94  | 2018 |
| UFRX-500-2 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.473 | 3.279  | 230    | 2.27 | 223  | 102 |    | 63.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 83  | 2018 |
| UFRX-500-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.652 | 4.096  | 230    | 2.36 | 311  | 110 |    | 64.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 86  | 2018 |
| UFRX-500-4 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.578 | 3.631  | 230    | 2.32 | 261  | 107 |    | 64.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 88  | 2018 |
| UFRX-500-5.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.759 | 4.448  | 230    | 2.41 | 353  | 115 |    | 66.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-500-7.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.048 | 6.391  | 230    | 2.56 | 584  | 130 |    | 68.6 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |
| UFRX-500-10 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.227 | 8.839  | 230    | 2.65 | 883  | 139 |    | 69.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 95  | 2018 |
| UFRX-500-15 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.330 | 11.738 | 230    | 2.70 | 1240 | 145 |    | 69.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 98  | 2018 |
| UFRX-500-20 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.317 | 13.546 | 230    | 2.70 | 1450 | 144 |    | 69.2 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 99  | 2018 |
| UFRX-560-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 4.862 | 2.101  | 230    | 1.67 | 46   | 52  |    | 63.6 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 72  | 2018 |
| UFRX-560-4 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 5.293 | 2.869  | 230    | 1.81 | 84   | 62  |    | 64.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 75  | 2018 |
| UFRX-560-5.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.048 | 4.948  | 230    | 2.07 | 207  | 81  |    | 66.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-560-7.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.680 | 7.686  | 230    | 2.29 | 395  | 99  |    | 68.4 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-560-10 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.949 | 9.319  | 230    | 2.38 | 516  | 107 |    | 69.2 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 81  | 2018 |
| UFRX-560-15 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.377 | 13.229 | 230    | 2.53 | 819  | 120 |    | 69.2 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 84  | 2018 |
| UFRX-560-20 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.639 | 18.203 | 230    | 2.62 | 1209 | 129 |    | 69.1 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 87  | 2018 |
| UFRX-560-25 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.807 | 20.541 | 230    | 2.67 | 1408 | 135 |    | 69.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-560-30 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.775 | 20.728 | 230    | 2.66 | 1417 | 134 |    | 69.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b)                     | c)         | d)                | e)     | f) | g)    | h)     | i)     | j)   | k)   | l)  | m) | n)   | o1) | o2) | p)           | q)              | r)  | ERP  |
|------------------------|------------|-------------------|--------|----|-------|--------|--------|------|------|-----|----|------|-----|-----|--------------|-----------------|-----|------|
|                        |            |                   |        | %  | m³/s  | kW     | W/m³/s | m/s  | Pa   | Pa  | Pa | %    | %   | %   |              |                 | dBA |      |
| UFRX-630-3 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.035 | 2.696  | 230    | 2.07 | 76   | 81  |    | 60.7 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 74  | 2018 |
| UFRX-630-4 F7+F9 IE3   | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 6.865 | 5.216  | 230    | 2.35 | 240  | 104 |    | 61.3 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 77  | 2018 |
| UFRX-630-5.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.181 | 6.807  | 230    | 2.46 | 356  | 114 |    | 62.8 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 79  | 2018 |
| UFRX-630-7.5 F7+F9 IE3 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.466 | 8.536  | 230    | 2.56 | 490  | 123 |    | 65.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 81  | 2018 |
| UFRX-630-10 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.677 | 10.552 | 230    | 2.63 | 649  | 130 |    | 66.1 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 84  | 2018 |
| UFRX-630-15 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.943 | 15.330 | 230    | 2.72 | 1032 | 140 |    | 66.1 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 86  | 2018 |
| UFRX-630-20 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 7.967 | 18.274 | 230    | 2.73 | 1261 | 141 |    | 66.0 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 89  | 2018 |
| UFRX-630-25 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.045 | 17.968 | 230    | 2.76 | 1248 | 143 |    | 67.1 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 90  | 2018 |
| UFRX-630-30 F7+F9 IE3  | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e |    | 8.006 | 18.120 | 230    | 2.74 | 1254 | 142 |    | 66.6 | 2.3 |     | F7: A; F9: A | Siehe Anleitung | 92  | 2018 |