

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauscherstop	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RFV-280-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.349	0.076	218	3.89	57			38.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-280-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.349	0.076	218	3.89	57			38.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-315-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.497	0.142	230	4.48	85			41.2	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-315-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.497	0.142	230	4.48	85			42.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-315-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.362	0.034	94	3.27	19			44.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-315-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.362	0.034	94	3.27	19			44.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-355-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.757	0.251	230	5.43	111			45.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-355-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.757	0.251	230	5.43	111			43.5	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-355-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.505	0.068	135	3.62	34			43.5	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-355-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.505	0.068	135	3.62	34			40.6	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-400-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.260	0.364	230	6.27	103			50.4	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-400-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.229	0.425	230	6.11	127			48.1	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-400-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.793	0.162	204	3.94	63			43.4	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-400-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.793	0.162	204	3.94	63			45.5	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-450-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.773	0.463	230	8.36	97			60.8	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-450-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.689	0.628	230	7.96	145			48.3	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-450-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.121	0.230	205	5.29	67			48.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-450-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.121	0.230	205	5.29	67			51.3	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-500-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.722	0.585	215	9.63	83			60.6	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-500-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.733	0.266	153	6.13	52			54.1	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-500-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.733	0.266	153	6.13	52			47.6	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-630-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.927	0.954	230	6.60	136			62.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-710-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.360	2.461	230	4.23	496			59.4	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-800-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.028	3.965	230	7.14	398			63.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFV-800-8T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.178	1.723	230	5.94	187			58.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018